

产品描述



DMX512 接口是 AT-Net 系统拓展应用的转换器件。通过它可以把 DMX512 协议的网络联入 AT-Net 系统进行控制,实现 DMX512 系统与 AT-Net 系统间信息的交换和数据共享。该模块为满足 AT-Net 系统使用需要的简化 DMX512 协议控制。其输出控制功能上采用 DMX512 单通道的数值变化实现简单的灯光亮度、场景效果控制。设备自带运行状态指示灯,方便直观了解设备实时状况。采用铝合金外壳,美观而坚固。插拔式接线端子,接线十分简便快速。

技术参数

- 工作电源: DC 24V (总线供用)。
- 工作环境: 工作温度 0~50℃, 工作湿度≤95%。
- 通讯接口: AT-Net485 总线, DMX512 接口。
- DMX512 输出: 12 通道。
- 接线端口: 4 pin 插拔式接线端子。
- 质量标准: 符合 CE 认证。
- 安装方式: 标准 35mm DIN 导轨。
- 外形尺寸: L78×W115×H68 (mm)。

功能特性

实现AT-Net485协议与DMX512协议通讯转换,控制DMX512设备。
AT-Net系统的DB系列大功率调光器接入系统的接口。
可用于实现DMX512协议系统(比如,舞台灯光等)与AT-Net系统联动。
通过编程设定各DMX单通道数值,实现静态的场景式灯光效果控制。
插拔式接线端子,接线十分简便快速。

