

产品描述



AEM208SW 是一款多功能灯光效果控制器，它可很好地控制 DMX512 类型及各类常规 IC 芯片的 LED 护栏管屏或点光源屏，支持了当前 IC 控制芯片市面上几乎所有的类型，支持最多 8 路控制信号输出（每路数据独立），可多台级联组合使用。通过专用效果制作软件，可自行制作任意效果使用。

技术参数

- 工作电压：AC100-240V，50Hz。
- 输出端口：RS-485 (DMX512)、TTL 电平信号×8 路。
- 负载能力：标准 DMX512 灯具 168 点×8 路，扩展 DMX 灯具 336 点×8 路，单片机灯具 960 点×8 路，单线灯具 1024 点×8 路，断点续传 960 点×8 路。
- 存储方式：SD 卡。
- 通讯接口：AT-Net485。
- 工作环境：温度-15℃~60℃，湿度≤50% RH。
- 防护等级：IP20。
- 安装方式：底座固定式安装。
- 外形尺寸：220mm(长)×142mm(宽)×45mm(高)。

功能特性

支持RS485通用控制协议与第三方集成控制。

8路控制信号输出（每路数据独立），可多台级联组合使用。

可切换效果模式与播放速度，可调音量控制的灵敏度（选用）与灯具的亮度（选用）。

可选配音控/声控/级联/DMX512解码/时控/GPS同步/遥控/加密/WIFI控制/GSM控制等附加功能。

